BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Widok punktu elektrycznego logicznego PEL1 w puszce podłogowej
Puszka podłogowa 12 modułów, montaż dodatkowo 2 modułów. Wymiary puszki 293x293mm.

Widok punktu elektrycznego logicznego PEL2 w przestrzeni międzysufitowej/pod sufitem właściwym
1x ramka, 1x4 moduły, 2x gniazdo wtykowe, 2x gniazdo RJ45 podwójne kat. 6.
N2XH-J 3x2,5mm2
FTP LSOH kat. 7

Punkt elektryczno logiczny PEL3
1x ramka, 1x4 moduły, 2x gniazdo wtykowe, 2x gniazdo RJ45 podwójne kat. 6.
N2XH-J 3x2,5mm2
FTP LSOH kat. 7

Jednostka wewnętrzna P=40W R2/30
Ekran P=0,1kW R2/42
Projektor P=1kW R2/41
Montować nad blatem
Jednostka wewnętrzna P=50W R2/30
Montować nad blatem
Szafa RACK PPD1 P=3kW R2/43
Suszarka do rąk h=1,4m
Przyłącze sygnałowe PST 8 P=1kW R2/33
Przyłącze sygnałowe PST 7 P=1kW R2/34
Przyłącze sygnałowe PST 6 P=1kW R2/35
Przyłącze sygnałowe PST 5 P=1kW R2/36
Przyłącze sygnałowe PST 4 P=1kW R2/37
Przyłącze sygnałowe PST 3 P=1kW R2/38
Przyłącze sygnałowe PST 2 P=1kW R2/39
Przyłącze sygnałowe PST 1 P=1kW R2/40
Szafa RACK AV P=3kW R2/32
SSWIN P=0,3kW R2/31

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZĘT P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKŁADAĆ W RURACH OSŁONOWYCH
4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J 3x2,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:
   - GN. WTYKOWE OGÓLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ROZDZIELNICY RG
8. GNIAZDA MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SPECJALNE PRZESŁONY TORÓW PRĄDOWYCH.
9. LOKALIZACJE WSZELKICH URZĄDZEŃ PORÓWNAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

1. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ ŁĄCZYĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2 RUROCIĄGI, OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP.
2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH (PLASTIKOWE ZŁĄCZKI, APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJI CO, WODY I WENTYLACJI NALEŻY ZMOSTKOWAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ OBWODU OBJĘTEGO POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI.
3. BEDNARKĘ W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAĆ NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 20CM NAD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BEDNARKĘ PROWADZIĆ POD POSADZKĄ PRZY CZYM PUNKTY PRZYŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ PONAD POSADZKĘ I POMALOWAĆ. W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY.
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 16MM2. LINKĘ PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEJ.

LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- WPWP WYZWALACZ PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **8/4** obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	**ELEKTRYCZNA**
Nazwa rysunku:	**RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Projektant:	inż. Jerzy Jagas nr upr.: 242/69/Wł. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr.: 617/94/Wł. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis:	Data: 05.2021
			Nr rys.: E3